



Gandrīz ik dienu dzirdam par kārtējo ugunsnelaimi, kas paņem sev līdzīgu cilvēku dzīvību, tomēr tikai nedomājam, ka tas var skart arī viņus. Kā liecina statistika, lielākoties nāves gadījumus izraisa nosmakšana dūmos, nevis pati uguns, tāpēc svarīgi laikus uzzināt par ugunsnelaimi.

PALĪGS DŪMU DETEKTORU IZVĒLĒ UN LIETOŠANĀ



No 2020. gada 1. janvāra Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī, nosaka, ka visos mājokļos – gan privātmājās, gan dzīvokļos – ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājās papildus jānodrošina arī ugunsdzēsības aparāts.

KAS IR AUTONOMAIS DŪMU DETEKTORS?

Dūmu detektori jeb bezvadu dūmu detektori ir autonomas ar baterijām darbināmas ierīces, kas brīdina par gaidāmo nelaimi un ļauj to novērst. Tās ir aprīkotas ar fotoelektronisku dūmu atpazīšanas ietaisi, kas, fiksējot noteiktu dūmu koncentrāciju telpā, sāk signalizēt. Skaņa ir tik spalga, ka var pamodināt arī cieši aizmigušu cilvēku.

KĀ IZVĒLĒTIES DŪMU DETEKTORU?

Vai ir iespējama detektoru savienošana sistēmā?	+	-
Vai detektoru iespējams piesaistīt apsardzes firmas kopējai sistēmai?	+	-
Dūmu detektors kā interjera dizaina elements?	+	-
Baterijas tips	ZnMn Cinka-mangāna NiMH (Nikela-metāla) hibrīda uzlādējamas baterijas Lithium lielākā daļa pogas tipa bateriju Alkaline Mn Alkaline-mangāna	
Baterijas darbības laiks	1 gads / 5 gadi / 10–12 gadi	
Trauksmes signāls	85 dB	
Darba temperatūra	-10°C~+40°C	
Maksimālais mitrums	≤95%	
Kvalitāte	Ekspluatācijas īpašību deklarācija valsts valodā Sertificēts atbilstoši standartam EN 14604:2005 CE marķējums	
Cik viegli ir uzstādīt dūmu detektoru?	skrūves / divpusējā līmlente / magnēta plāksnes	
Ražotāja garantija un serviss	1 gads / 5 gadi / 10 gadi	
Detektoru cena	5 EUR–60 EUR	

DŪMU DETEKTORA NOVIETOJUMS

- ✓ Novietojiet vismaz vienu dūmu detektoru katrā stāvā.
- ✓ Dūmu detektors jāpiestiprina pie griestiem tā, lai tas atrastos telpas vidū.
- ✓ Novietojiet dūmu detektoru katras kāpņu telpas augšpusē.
- ✓ Novietojiet dūmu detektoru 50 cm attālumā no jumta kores vienā vai otrā pusē.



NOMAINĪT BATERIJAS dūmu detektorā ir tikpat svarīgi kā **PAGRIEZT PULKSTENI!**



NEVEIKSMĪGS DŪMU DETEKTORA NOVIETOJUMS

- ✗ Sienas vai stūru tuvumā: novietojiet dūmu detektoru vismaz 50 cm attālumā no tuvākās sienas vai stūra.
- ✗ Mitras vietas: nenovietojiet dūmu detektoru mitruma tuvumā vai vietās, kur regulāri ir liels mitrums, piemēram, blakus dušai vai virtuvē, kur tvaiki var radīt viltus trauksmi.
- ✗ Ventilācijas cauruļvadi: nenovietojiet dūmu detektoru ventilācijas atveru tiešā tuvumā. Vilkme var neļaut dūmiem sasniegt dūmu detektoru.
- ✗ Nenovietojiet dūmu detektoru slīpa jumta ailēs.



KĀ RŪPĒTIES PAR DŪMU DETEKTORIEM?

1 REGULĀRI PARBAUDĪT

Vēlams 1 reizi nedēļā, bet ne retāk kā 1 reizi mēnesī!



2 REGULĀRI IZTIRĪT

Reizi gadā iztīrīt ar putekļu sūcēju, novācot putekļus no korpusa un sensorā atverēm



Enerģijas padevei tīrīšanas laikā jābūt atvienotai – pirms sākat tīrīšanu, izņemiet bateriju vai atvienojiet detektoru no strāvas.

Kā rīkoties, ja atskan dūmu detektora trauksmes signāls?

Aizvērtas durvis var aizturēt uguns un dūmu izplatīšanos



Ja izdzirdiet dūmu detektora signālu, nekavējoties pametiet telpas, dodieties uz drošu pulcēšanās vietu!



Ja ir notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet 112

KUR UN CIK DAUDZ DŪMU DETEKTORU MĀJĀS IZVIETOT?

Ideāli detektorus izvietot pa vienam katrā telpā, kurā uzturas cilvēki, bet minimālās prasības:

- viens dūmu detektors uz dzīvokli,
- privātmājās – viens dūmu detektors katrā stāvā.

Dūmu detektors spēj kontrolēt 25–30, maksimāli – 60 kvadrātmetru lielu telpu (atkarībā no detektora tehniskajiem rādītājiem).

Galvenais – pārliecināties, ka signālu dzird visā dzīvoklī (mājā). Ja nedzird – ar vienu detektoru ir par maz!

